



PRODUCT DATA

Parameter	Value
Modelis	X4
Gamintojas	XTAR
Kintamosios srovės įvestis : 100	240V ~50/60Hz 0.8A (universalus tinklas)
USB įvestis	DC 5V/2.1A (Micro-USB)
USB išvestis	DC 5V/1A (išorinės baterijos funkcija)
Kanalų skaičius	4
Įkrovimo srovė (2 baterijos, KS maitinimas)	2A vienam kanalui
Įkrovimo srovė (4 baterijos)	1A vienam kanalui
Įkrovimo srovė (trumpos baterijos)	0.5A (parenkama automatiškai pagal baterijos ilgį)
Galutinė įkrovimo įtampa (Li-Ion)	4.20V ± 0.05V
Galutinė įkrovimo įtampa (Ni-MH)	1.45V ± 0.1V
Min. lizdo ilgis	31mm
Maks. lizdo ilgis	72.3mm
Darbinė temperatūra	0 - 40°C
Suderinamos Li-Ion baterijos	3.6V/3.7V Li-Ion/IMR/INR/ICR 14500, 14650, 16340, 17335, 17500, 17670, 18350, 18490, 18500, 18650, 18700, 20700, 21700, 22650, 25500, 26650 (įskaitant apsaugotas 20700/21700)
Suderinamos Ni-MH/Ni-CD baterijos	1.2V AAAA, AAA, AA, A, SC, C
Įkrovimo metodas	3 pakopų TC/CC/CV
Ni-MH įkrovimo nutraukimo metodas	0ΔV ir -ΔV
0V elementų atgaivinimas	Taip
Automatinis baterijos tipo atpažinimas	Taip (automatiškai atpažįsta Li-Ion ir Ni-MH)
Automatinis srovės parinkimas	Taip (reguliuoja pagal baterijos ilgį, chemiją, maitinimo šaltinį, lizdų skaičių)
Ekranas	Ciferblato stiliaus LCD (rodo įtampą, įkrovimo srovę, įkrautą talpą, elemento tipą, įkrovimo % kiekvienam kanalui)
Ekrano apšvietimas	Taip (mygtukas apšvietimui atkurti arba pritemdyti; mygtukas taip pat perjungia ekraną tarp lizdų porų)
Mygtukas	1 (apšvietimo valdymas / ekrano kanalų pasirinkimas)
Išorinės baterijos funkcija	Taip (USB-A išvestis naudoja vieną bateriją; palaiko išvestį kol baterija išsikrauna)
Vidinės varžos matavimas	Ne
Korpuso medžiaga	Ugniai atsparus ABS

Sertifikatai	CE, FCC, RoHS
Apsauga	Nuo perkrovimo, pernelyg gilaus iškrovimo, perkaitimo, trumpojo jungimo, atvirkštinio poliškumo, temperatūros stebėjimo
Komplektacijoje	X4 įkroviklis, kintamosios srovės maitinimo laidas, naudotojo vadovas

www.tomita.lt