

Žibintuvėlis – portatyvinis stovyklos žibintas Nitecore LA10

Savybės

- * Ypač mažas stovyklos žibintas
- * Aukščiausios klasės šviesos diodas LED CREE XP-G S3
- * Maitinamas viena AA dydžio baterija
- * Švietimo laikas iki 23 val.
- * Trys švietimo stiprumo lygiai ir vienas specialus režimas
- * Didelio efektyvumo elektroninė schema užtikrina stabilų šviesos stiprumą
- * Apsauga nuo sumaišyto poliarumo
- * Turi gale įtaisytą magnetą
- * Atsparumo klasė IPX8 (nardinamas iki 2 m)
- * Atsparumas kritimui iki 1,5 m

Išmatavimai

Ilgis 79 mm
Diametras 23 mm
Svoris 43 g (be baterijos)

Priedai

Dirželis, atsarginės tarpinės.

Baterijos

Galima naudoti AA dydžio vienkartinės ir įkraunamas baterijas.

Švietimo stiprumas ir laikas

FL1 STANDARD	HIGH	MID	LOW
	135 LUMENS	40 LUMENS	10 LUMENS
	1h30min	6h	23h
	10m(Beam Diameter)		
	1.5m (Impact Resistant)		
	IPX6(Rated)		

Perspėjimas: Aukščiau esantys parametrai išmatuoti laboratorijoje pagal tarptautinį ANSI/NEMA žibintuvėlių standartą FL1, naudojant 1xAA (1,2V, 2450 mAh) įkraunamą bateriją. Parametrai šiek tiek gali skirtis esant realioms sąlygoms, dėl baterijos tipo, individualių vartojimo įpročių ir aplinkos sąlygų.

Baterijos įdėjimas

Įdėkite vieną bateriją teigiamu poliumi nukreiptą į žibinto priekį.

Ijungimas išjungimas

Kad įjungti žibintą prisukite jo galinę dalį iki galo. Kad išjungti – truputį atsukite galinę dalį.

Perspėjimas:

Žibinte įmontuotas analogiškas lūpdažiui mechanizmas. Sukiojant galinę dalį galima išstumti arba įtraukti šviečiančią dalį.

Švietimo stiprumo nustatymas

Jei nepraėjus 2 sekundėms vėl įjungsit žibintą, įsijungs kitas švietimo stiprumas. Taip paeiliui įjungiant žibintą galite pasirinkti sau tinkamą švietimo stiprumą.

Baterijos keitimas

Šviesos stiprumui sumažėjus ar kai žibintas neįsijungia reikia pakeisti bateriją.

Priežiūra

Ne rečiau kaip kas 6 mėnesius švari skudurėliu nuvalykite sriegius ir sutepkite juos silikoniniu tepalu.

Perspėjimai

1. Dėdami bateriją atidžiai žiūrėkite poliarumą.
2. Naudokite kokybiškas baterijas. Jei ilgesnį laiką neplanuojate naudotis žibintu išimkite bateriją.
3. Nešvieskite tiesiai į akis.
4. Yra smulkių detalių. Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
5. Neardykite ir patys netaisykite žibinto.

Nebetinkamo naudoti žibinto negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Išmeskite jį į specialiai tam skirtą konteinerį.
Importuotojas UAB „TOMITA“, Jonavos g. 104, LT-44138 Kaunas, Tel.: 323202, www.tomita.lt