



PRODUCT DATA

Parameter	Value
Modelis	PB2SL (V2)
Gamintojas	XTAR
Įvestis	USB-C QC3.0 ir PD3.0 (5V/2A, 9V/2A, 12V/1.5A)
USB-A išvestis	QC3.0 (5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A)
USB-C išvestis	PD3.0 ir QC3.0 (5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A); SCP (5V/4.5A)
Kanalų skaičius	2
Įkrovimo srovė	2A x 2 / 2A x 1 / 1A x 2
Galutinė įkrovimo įtampa	4.20V ± 0.05V
Galutinė įkrovimo srovė	≤ 120mA
Maks. išvesties galia (vienas prievadas)	22.5W
Maks. išvesties galia (du prievada)	18W (padalinta, fiksuota 5V, be greitojo įkrovimo)
Maks. tiesioginės išvesties galia (viena baterija)	15W
Darbinė temperatūra	0 - 40°C
Suderinamos baterijos	3.6V/3.7V Li-Ion/IMR/INR/ICR neapsaugotos 18650, 18700, 20700, 21700; apsaugotos 18650 ir 21700
Įkrovimo metodas	3 pakopų TC/CC/CV
0V elementų atgaivinimas	Taip
Išorinės baterijos funkcija	Taip
Ekranas	Skaitmeninis vamzdelinis ekranas (rodo įtampą, srovę, likusį baterijos lygį)
Baterijų dangtelis	Magnetinis su guminiu paviršiumi (apsauga nuo dulkių)
Baterijų išėmimas	Integruotas dirželis
Baterijos tarpiklis	Taip (fiksuojamas tarpiklis skirtingo dydžio baterijoms)
Korpuso medžiaga	Ugniai atsparus polikarbonatas (PC)
Matmenys	125 x 58 x 27.5 mm
Svoris	85.2g (be baterijų)
Mažos srovės režimas	Taip (mažiems įrenginiams, pvz., ausinėms aktyvuojamas ilgu mygtuko paspaudimu)
Išmanusis energijos balansavimas	Taip (balancuoja įkrovimą tarp skirtingo įtampos lygio elementų)
Apsauga	Nuo per didelės srovės, perkrovimo, pernelyg gilaus iškrovimo, per didelės įtampos, trumpojo jungimo, atvirkštinio poliškumo, perkaitimo
Komplektacijoje	PB2SL V2 įkroviklis, USB-C kabelis, naudotojo vadovas

