



PRODUCT DATA

Parameter	Value
Modelis	VC8
Gamintojas	XTAR
Įvestis	USB-C QC3.0 (5V/3A, 9V/2A)
Kanalų skaičius	8
Įkrovimo srovė (1 baterija	tik CH1 arba CH8) : maks. 3A
Įkrovimo srovė (2 baterijos)	2A vienam kanalui
Įkrovimo srovė (4 baterijos)	1A vienam kanalui
Įkrovimo srovė (8 baterijos)	0.5A vienam kanalui
Pasirenkamos įkrovimo srovės	0.25A / 0.5A / 1A / 2A / 3A (rankinis pasirinkimas per Curr. mygtuką)
Pastaba	3A prieinama tik CH1 ir CH8 (išoriniai lizdai); reikalingas 9V/2A adapteris
Galutinė įkrovimo įtampa (Li-Ion)	4.20V ± 0.05V
Galutinė įkrovimo srovė	≤ 120mA
Ni-MH įkrovimo nutraukimo metodas	0ΔV ir -ΔV
Darbinė temperatūra	0 - 40°C
Suderinamos Li-Ion baterijos : 3.6V/3.7V Li-Ion/IMR/INR/ICR	10440, 14500, 14650, 16340, 17500, 17670, 18350, 18490, 18500, 18650, 18700, 20700, 21700, 22650, 25500, 26650
Suderinamos Ni-MH/Ni-CD baterijos : 1.2V	AAAA, AAA, AA, A, SC, C
Pastaba	Galima krauti apsaugotas 20700/21700 baterijas; visi 8 lizdai palaiko 21700 vienu metu
Įkrovimo metodas	3 pakopų TC/CC/CV su švelnaus paleidimo funkcija
0V elementų atgaivinimas	Taip
Ekranas : VA LCD (2 ekranai)	kiekvienas rodo 4 lizdus; rodoma įtampa, srovė, režimas, elemento tipas, vidinė varža, įkrauta talpa kiekvienam lizdui)
Ekranų apšvietimas	Taip (pritemsta po 60 sekundžių)
Mygtukai	Mode/Disp. (informacijos perjungimas / rūšiavimo ir saugojimo režimų aktyvavimas) ir Curr. (įkrovimo srovės pasirinkimas)
Vidinės varžos matavimas	Taip
Rūšiavimo režimas : Taip (įkrovimas → iškrovimas → įkrovimas; rodo tikrąją talpą mAh	tik CH1 CH4)
Saugojimo režimas : Taip (įkrauna arba iškrauna iki 3.7V Li-Ion / 1.2V Ni-MH	tik CH1 CH4)
Išorinės baterijos funkcija	Ne

Korpuso medžiaga	Ugniai atsparus PC
Matmenys	194 x 137 x 34 mm
Svoris	350g
Apsauga	Nuo per didelės srovės, perkrovimo, per didelės įtampos, trumpojo jungimo, atvirkštinio poliškumo, perkaitimo, švelnaus paleidimo
Komplektacijoje	VC8 įkroviklis, USB-A į USB-C kabelis, naudotojo vadovas

www.tomita.lt