



PRODUCT DATA

Parameter	Value
Modelis	X2
Gamintojas	XTAR
Kintamosios srovės įvestis : 100	240V ~50/60Hz 0.4A (universalus tinklas)
USB įvestis	DC 5V/2.1A (Micro-USB)
Kanalų skaičius	2
Įkrovimo srovė (1 baterija	CH1) : maks. 2A
Įkrovimo srovė (2 baterijos)	1A vienam kanalui
Įkrovimo srovė (trumpos baterijos)	0.5A (parenkama automatiškai pagal baterijos ilgį)
Galutinė įkrovimo įtampa (Li-Ion)	4.20V ± 0.05V
Galutinė įkrovimo įtampa (Ni-MH)	1.45V ± 0.1V
Min. lizdo ilgis	31.5mm
Maks. lizdo ilgis	77.3mm
Darbinė temperatūra	0 - 40°C
Suderinamos Li-Ion baterijos : 3.6V/3.7V Li-Ion/IMR/INR/ICR	14500, 14650, 16340, 17335, 17500, 17670, 18350, 18490, 18500, 18650, 18700, 20700, 21700, 22650, 25500, 26650 (įskaitant apsaugotas 20700/21700)
Suderinamos Ni-MH/Ni-CD baterijos : 1.2V	AAAA, AAA, AA, A, SC, C
Pastaba	Galima vienu metu krauti dvi 26650 baterijas
Įkrovimo metodas	3 pakopų TC/CC/CV
Ni-MH įkrovimo nutraukimo metodas	0ΔV ir -ΔV
0V elementų atgaivinimas	Taip
Automatinis baterijos tipo atpažinimas	Taip (automatiškai atpažįsta Li-Ion ir Ni-MH)
Automatinis srovės parinkimas	Taip (reguliuoja srovę pagal baterijos ilgį / vidinę varžą)
Ekranas	Ciferblato stiliaus LCD (rodo įtampą, įkrovimo srovę, įkrautą talpą, elemento tipą, įkrovimo %)
Ekrano apšvietimas	Taip (mygtukas apšvietimui atkurti arba pritemdyti)
Mygtukas	1 (apšvietimo valdymas)
Išorinės baterijos funkcija	Ne
Vidinės varžos matavimas	Ne
Korpuso medžiaga	Ugniai atsparus ABS
Sertifikatai	CE, FCC, RoHS

Apsauga	Nuo perkrovimo, pernelyg gilaus iškrovimo, perkaitimo, trumpojo jungimo, atvirkštinio poliškumo, temperatūros stebėjimo (6 pakopų apsauga)
Komplektacijoje	X2 įkroviklis, kintamosios srovės maitinimo laidas, naudotojo vadovas

www.tomita.lt